

Netcommunity OG420X/OG820X ファームウェア更新手順書

【準備】本HPより、新しいファームウェアのファイルをダウンロードしてください。

NTT西日本 中堅・中小企業のお客さま

変えたいのは、オフィスのICTすべて

資料請求

お問い合わせ/コンサルティング希望

電話でのお問い合わせ

Netcommunity OG420X/820X

ソフトウェア(ファームウェア)

ご覧になりたい項目をクリックしてください。詳細をご案内いたします。

- 対象機種
- 機能追加・修正内容
- バージョンアップ方法
- 注意事項
- ダウンロードファイル**

対象機種

- Netcommunity OG420Xa
- Netcommunity OG420Xi
- Netcommunity OG820Xa
- Netcommunity OG820Xi

機能追加・修正内容

ダウンロードファイル

ファームウェアバージョン Ver. (bin形式/約 3MB)

※ 青文字の部分を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してダウンロードしてください。

バージョンアップ操作手順書

「Netcommunity OG420X/820X」1-1 1-2 カルバージョンアップ手順書 (pdf形式/約 578KB)

※ 青文字の部分を右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択してダウンロードしてください。

【手順】本商品に接続したパソコンで、Webブラウザを起動してください。

Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」または本商品のIPアドレスを入力し、ユーザ名・パスワードを入力してログインします。

ログイン後、以下の手順によりバージョンアップを行ってください。〈機能詳細ガイド P4-18、19〉

ローカルでファームウェアを更新する

パソコン上にダウンロードしたファームウェアファイルを使用して、Web ブラウザからファームウェアを更新することができます。

ファームウェア更新中および再起動が完了するまでの間は、本商品の電源アダプタは絶対に抜かないでください。



- 1 Web ブラウザを起動して、「Web 設定」のトップ画面を開く
「本商品の設定を行うには（ログイン）」（●P2-4）の手順 1～3 を行います。
- 2 [保守] をクリックする
- 3 [ローカルバージョンアップ] をクリックする
- 4 [参照] をクリックし、パソコン上のファームウェアファイルを指定する
- 5 [更新] をクリックする
- 6 「<ご注意> [OK] ボタンをクリックしたあと、Web ブラウザが応答のない状態になることがあります。5 分経過しても Web ブラウザ画面が更新されない場合は Web ブラウザを一度終了し、再度ローカルバージョンアップを行ってください。」と表示されたら [OK] をクリックする
- 7 「ファームウェア更新が完了しました。本商品の再起動を行ってください。」と表示されたら [再起動] をクリックする
- 8 「再起動を行います。よろしいですか？<ご注意>通話中に再起動を行うと通話が切断されます。」と表示されたら [OK] をクリックする
本商品が再起動します。

- 9 「再起動が完了しました。<ご注意> [OK] ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Web ブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Web ブラウザを開きなおしてください。」と表示されたら [OK] をクリックする

お知らせ

- 通話中に再起動を行うと、通話が切断されます。
- 再起動が完了するまで数分かかります。再起動が完了するまで IP 電話サービスとデータ通信（本商品を経由した下部の機器の通信も含む）はご利用になれません。また、本商品の LAN ポート下部で IP 端末をご利用の際は、本商品の再起動完了後に、IP 端末の再登録が必要な場合があります。IP 端末の操作方法は、各機器の取扱説明書などを参照してください。
- インターネット接続を行っている場合は、再起動の際にインターネット接続が切断されます。
- 緊急通報（110 番、118 番、119 番）の通話中および使用後一定時間は本商品の再起動が行えません。
緊急通報通話後約 6 分ほど経過してから同じ操作を行ってください。