

Revision : 15.01.24

Release : Apr. 2022, ヤマハ株式会社

NVR510 Rev.15.01.24 リリースノート

○ファームウェアのリビジョンアップを行う前に必ずお読みください

Rev.15.01.10以降のファームウェアへリビジョンアップを行う際には以下の点にご注意ください。

Rev.15.01.10では以下の変更をしています。

「NVR510 Rev.15.01.10 リリースノート」より、

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.15.01/relnote_15_01_10.txt

[1] 本機にアクセスするときのセキュリティーを強化した。

(8) 工場出荷状態の設定にtelnetd host lanコマンドを追加した。

Rev.15.01.10以降のファームウェアを使用して工場出荷状態からプロバイダーを設定すると、

上記のコマンドが設定されているため遠隔からTELNETでログインができなくなります。

遠隔からTELNETでログインをする場合はtelnetd hostコマンドの設定を変更してください。

Rev.15.01.21 からの変更点

(メーカーリリース版Rev.15.01.23を含む)

■脆弱性対応

[1] OpenSSLの以下の脆弱性対応を行った。

- CVE-2021-3712 (JNVNU#99612123)
- CVE-2022-0778 (JNVNU#90813125)

■機能追加

[1] L2MSで以下の機種に対応した。

- SWX2220-10NT
- SWX2221P-10NT

[2] ヘアピンNAT機能を追加した。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/nat-descriptor/hairpin_nat.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[3] FQDNフィルター機能のIPv6対応を行った。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/fqdn_filter/index.html

外部仕様書をよくご確認のうえ、ご利用ください。

[4] NAT46/DNS46機能を追加した。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/nat46_and_dns46/index.html

外部仕様書をよくご確認ください。

[5] YNOエージェント機能で、XMPPサーバーとのキープアライブ通信の実行間隔を設定できるようにした。

○XMPPサーバーとのキープアライブの時間間隔の設定

[書式]

```
yno xmpp connection keepalive INTERVAL
```

```
no yno xmpp connection keepalive [INTERVAL]
```

[設定値及び初期値]

- INTERVAL

[設定値] : キープアライブパケットを送出する時間間隔 (30..300 秒)

[初期値] : 300

[説明]

XMPPサーバーとのキープアライブ通信を実施する時間間隔を設定する。

[6] LANマップで以下の機能に対応した。

- 「このスイッチを探す」機能
- 端末監視に関する通知/履歴メッセージの表示

[7] 以下のコマンドで、ルーター広告で配布するRDNSSオプションに任意のDNSサーバーアドレスを指定できるようにした。

- ipv6 nd ra-rdnssコマンド
- ipv6 rtadv sendコマンド

○ルーター広告で配布するRDNSSオプションの定義

[書式]

```
ipv6 nd ra-rdnss RDNSS_ID DNS_IPV6_ADDRESS [DNS_IPV6_ADDRESS...][OPTION=VALUE]
```

```
no ipv6 nd ra-rdnss RDNSS_ID [...]
```

[設定値及び初期値]

- RDNSS_ID

[設定値] : RDNSSオプション番号 (1..21474836)

[初期値] : -

- DNS_IPV6_ADDRESS

[設定値] :

設定値	説明
-----	----

dhcpv6	DHCPv6で通知されたDNSサーバーのIPv6アドレス
--------	------------------------------

ipv6_address	任意のDNSサーバーのIPv6アドレス
--------------	---------------------

[初期値] : -

- OPTION=VALUE : NAME=VALUE の列

[設定値] :

NAME	VALUE	説明
------	-------	----

lifetime	秒数、infinity	DNSサーバーの有効時間 (0..4294967294 秒)
----------	-------------	--------------------------------

infinity はDNSサーバーを無期限で使用できることを示す。

○[初期値] :

- lifetime = ipv6 rtadv sendコマンドのルーター広告を送信する
最大間隔 (max-rtr-adv-interval) の3倍

[説明]

ルーター広告で配布するRDNSSオプションを定義する。実際に広告するためには、`ipv6 rtadv send` コマンドの RDNSSオプションの設定が必要である。

DNS_IPV6_ADDRESS は最大3つまで指定可能。

○ルーター広告の送信の制御

[書式]

```
ipv6 INTERFACE rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
```

```
ipv6 pp rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
```

```
no ipv6 INTERFACE rtadv send [...]
```

```
no ipv6 pp rtadv send [...]
```

[設定値及び初期値]

- INTERFACE

[設定値] : LANインターフェース名

[初期値] : -

- PREFIX_ID

[設定値] : プレフィックス番号

[初期値] : -

- OPTION=VALUE : NAME=VALUEの列

[設定値] :

NAME VALUE 説明

m_flag	on、off	managed address configuration フラグ。 ルーター広告による自動設定とは別に、DHCP6 に代表されるルーター広告以外の手段に
--------	--------	--

よるアドレス自動設定をホストに許可させるか否かの設定。

o_flag	on、off	other stateful configuration フラグ。 ルーター広告以外の手段により IPv6 アドレス以外のオプション情報をホストに自動的に取得させるか否かの設定。
max-rtr-adv-interval	秒数	ルーター広告を送信する最大 間隔 (4-1,800 秒)
min-rtr-adv-interval	秒数	ルーター広告を送信する最小 間隔 (3-1,350 秒)
adv-default-lifetime	秒数	ルーター広告によって設定される 端末のデフォルト経路の有効時間 (0-9,000 秒)
adv-reachable-time	ミリ秒数	ルーター広告を受信した端末が、 ノード間で確認した到達性の有効時間 (0-3,600,000 ミリ秒)
adv-retrans-time	ミリ秒数	ルーター広告を再送する間隔 (0-4,294,967,295 ミリ秒)
adv-cur-hop-limit	ホップ数	ルーター広告の限界ホップ数 (0-255)
mtu	auto、off、バイト数	ルーター広告に MTU オプションを含めるか否かと、含める 場合の値の設定。 auto の場合はインタフェースの MTU を採用する。
rdnss	rdnss、off、dhcpv6、	ルーター広告に RDNSS オプ

RDNSSオプション番号★ ションを含めるか否かと、
含める場合の値の設定。
rdnss の場合はRAのRDNSSオ
プションで割り当てられたサー
バー群を通知する。

[初期値] :

- m_flag = off
- o_flag = off
- max-rtr-adv-interval = 600
- min-rtr-adv-interval = 200
- adv-default-lifetime = 1800
- adv-reachable-time = 0
- adv-retrans-time = 0
- adv-cur-hop-limit = 64
- mtu = auto
- rdnss = rdnss

[説明]

インタフェースごとにルーター広告の送信を制御する。送信されるプレフィックスとして、
ipv6 prefix コマンドで設定されたものが用いられる。

また、オプションとして m_flag および o_flag を利用して、管理するホストがルーター
広告以外の自動設定情報をどのように解釈するかを設定することができる。

オプションでは、送信するルーター広告の送信間隔や、ルーター広告に含まれる情報の
設定を行うこともできる。

[8] schedule atコマンドで、指定時間後にコマンドを実行することができるようにした。

○スケジュールの設定

[書式]

schedule at ID [DATE] TIME * COMMAND...

schedule at ID [DATE] TIME pp PEER_NUM COMMAND...

schedule at ID [DATE] TIME tunnel TUNNEL_NUM COMMAND...

schedule at ID [DATE] TIME switch SWITCH COMMAND...

schedule at ID +TIMER * COMMAND... ★

schedule at ID +TIMER pp PEER_NUM COMMAND... ★

schedule at ID +TIMER tunnel TUNNEL_NUM COMMAND... ★

schedule at ID +TIMER switch SWITCH COMMAND...

no schedule at ID [[DATE]...]

[設定値及び初期値]

- ID

[設定値] : スケジュール番号

[初期値] : -

- DATE : 日付(省略可)

[設定値] :

- 月/日

- 省略時は */* とみなす

月の設定例 設定内容

1,2 1月と2月

2- 2月から12月まで

2-7 2月から7月まで

-7 1月から7月まで

* 毎月

日の設定例 設定内容

1	1日のみ
1,2	1日と2日
2-	2日から月末まで
2-7	2日から7日まで
-7	1日から7日まで
mon	月曜日のみ
sat,sun	土曜日と日曜日
mon-fri	月曜日から金曜日
-fri	日曜日から金曜日
*	毎日

[初期値] :-

• TIME : 時刻

[設定値] :

設定値 説明

hh:mm[:ss] 時(0..23または*):分(0..59または*):秒(0..59)、秒は省略可

startup 起動時

usb-attached USBデバイス認識時

sd-attached microSDデバイス認識時

[初期値] :-

• TIMER ★

[設定値] : COMMANDを実行するまでの時間(秒、1..3600)

[初期値] :-

• PEER_NUM

[設定値] :

- 相手先情報番号

- anonymous

[初期値] :-

• TUNNEL_NUM

[設定値] : トンネルインターフェースの番号

[初期値] :-

• SWITCH : スイッチ

[設定値] :

- MACアドレス

- 経路

[初期値] :-

• COMMAND

[設定値] : 実行するコマンド(制限あり)

[初期値] :-

[説明]

TIMEで指定した時刻、またはTIMERで指定した時間後にCOMMANDで指定されたコマンドを実行する。★

第2、第3、第4、第6、第7、第8書式で指定された場合には、それぞれあらかじめ指定された相手先情報番号/トンネル番号/スイッチでの、

pp select/tunnel select/switch selectコマンドが発行済みであるように動作する。★

schedule atコマンドは複数指定でき、同じ時刻に指定されたものはIDの小さな順に実行される。

TIMEはhh:mm形式で指定されたときは秒指定なしとみなされ、hh:mm:ss形式で指定されたときは秒指定ありとみなされる。秒数に"- "を用いた範囲指定や"*"による全指定をすることはできない。

以下のコマンドは指定できない。

administrator、 administrator password、 administrator password encrypted、
ap select、 auth user、 auth user group、 bgp configure refresh、 cold start、
console info と console promptを除く consoleで始まるコマンド、 copy、
copy exec、 date、 delete、 exit、 external-memory performance-test go、 help、
http revision-up go、 http revision-up schedule、 interface reset、
ipsec transport template、 ipv6 bgp configure refresh、
ipv6 ospf configure refresh、 lessで始まるコマンド、 login password、
login password encrypted、 login timer、 login user、 luac、 make directory、
nslookup、 ospf configure refresh、 packetdump、 ping、 ping6、 pp select、
quit、 remote setup、 rename、 rfs format、 rfs garbage collect、 save、
schedule at、 scp、 showで始まるコマンド、 ssh、 sshd host key generate、
sshd session、 switch control function get FUNCTION、 switch select、
system packet-buffer、 telnet、 telnetd session、 time、 timezone、
traceroute、 traceroute6、 tunnel select、 tunnel template、 user attribute

[ノート]

入力時、COMMAND/パラメータに対してTABキーによるコマンド補完は行うが、
シンタックスエラーなどは実行時まで検出されない。 schedule atコマンドにより
指定されたコマンドを実行する場合には、何を実行しようとしたかをINFOタイプの
SYSLOGに出力する。

DATEに数字と曜日を混在させて指定はできない。

startupを指定したスケジュールはルーター起動時に実行される。電源を入れたら
すぐ発信したい場合などに便利。

RT250iでは第3書式は使用できない。

第4書式は RTX1210、 RTX1200、 RTX830、 RTX810で使用できる。

usb-attachedを指定できるのはRev.10.01系以降である。

TIME/パラメータでの秒指定はRTX1200 Rev.10.01.16以降、 および、 Rev.11.01系
以降で利用できる。

第5~8書式は以下のファームウェアで利用できる。★

NVR510 Rev.15.01.23以降 ★

[9] Web GUIでfaviconを表示するようにした。

■仕様変更

[1] FQDNフィルター機能の処理性能を改善した。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/fqdn_filter/index.html

外部仕様書をよくご確認ください。

[2] 以下の用語を変更した。

- L2MS: マスター(Master)/スレーブ(Slave)→マネージャー(Manager)/エージェント (Agent)
- L2MS: 端末マスター→端末情報DB
- バックアップ経路: マスター経路→メイン経路
- URLフィルター: ブラックリスト(Black-list)/ホワイトリスト(White-list)→拒否リスト(Reject-list)/許可リスト(Pass-list)

ヤマハネットワーク製品における今回の用語変更の詳細については、以下のURLをご覧ください。

<http://www.rtpro.yamaha.co.jp/notice/terms/terms-change.html>

[3] MTUが1280未満のICMPv6 Packet-Too-Bigメッセージを受信したとき、IPv6フラグメントヘッダーを付けずに応答するようにした。

[4] 以下のselectコマンドがエラーとなったとき、プロンプトがselectコマンドの対象を選択していない状態 (none) に遷移するようにした。

- ap select
- pp select
- switch select
- tunnel select

[5] ipv6 rtadv sendコマンドにprf_flagオプションを追加した。

○ルーター広告の送信の制御

[書式]

```
ipv6 INTERFACE rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
```

```
ipv6 pp rtadv send PREFIX_ID [PREFIX_ID...] [OPTION=VALUE...]
```

```
no ipv6 INTERFACE rtadv send [...]
```

```
no ipv6 pp rtadv send [...]
```

[設定値及び初期値]

• INTERFACE

[設定値] : LANインターフェース名

[初期値] : -

• PREFIX_ID

[設定値] : プレフィックス番号

[初期値] : -

• OPTION=VALUE : NAME=VALUEの列

[設定値] :

NAME	VALUE	説明
------	-------	----

m_flag	on、off	managed address
--------	--------	-----------------

configurationフラグ。

ルーター広告による自動設定
とは別に、DHCP6に代表される
ルーター広告以外の手段によ
るアドレス自動設定をホスト
に許可させるか否かの設定。

o_flag on、off other stateful

configurationフラグ。

ルーター広告以外の手段によ
りIPv6アドレス以外のオプショ
ン情報をホストに自動的に取
得させるか否かの設定。

prf_flag high、medium、low Default Router Preference

フラグ。ルーター広告の優先
度を示す設定。★

max-rtr-adv-interval 秒数 ルーター広告を送信する最大
間隔 (4-1,800秒)

min-rtr-adv-interval 秒数 ルーター広告を送信する最小
間隔 (3-1,350秒)

adv-default-lifetime 秒数 ルーター広告によって設定さ
れる端末のデフォルト経路の
有効時間 (0-9,000秒)

adv-reachable-time ミリ秒数 ルーター広告を受信した端末
が、ノード間で確認した到達
性の有効時間 (0-3,600,000
ミリ秒)

adv-retrans-time ミリ秒数 ルーター広告を再送する間隔
(0-4,294,967,295ミリ秒)

adv-cur-hop-limit ホップ数 ルーター広告の限界ホップ数

(0-255)

- mtu auto、off、バイト数 ルーター広告にMTUオプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。
autoの場合はインターフェースのMTUを採用する。
- rdnss rdnss、off、dhcpv6 ルーター広告にRDNSSオプションを含めるか否かと、含める場合の値の設定。
rdnssの場合はRAのRDNSSオプションで割り当てられたサーバー群を通知する。
-

[初期値] :

- m_flag = off
- o_flag = off
- prf_flag = medium ★
- max-rtr-adv-interval = 600
- min-rtr-adv-interval = 200
- adv-default-lifetime = 1800
- adv-reachable-time = 0
- adv-retrans-time = 0
- adv-cur-hop-limit = 64
- mtu = auto
- rdnss = rdnss

[説明]

インタフェースごとにルーター広告の送信を制御する。送信されるプレフィックスとして、ipv6 prefix コマンドで設定されたものが用いられる。

また、オプションとして m_flag および o_flag を利用して、管理するホストが

ルーター広告以外の自動設定情報をどのように解釈するかを設定することができる。
オプションでは、送信するルーター広告の送信間隔や、ルーター広告に含まれる
情報の設定を行うこともできる。

[6] Web GUIの以下のページで表示される「ソフトウェアライセンス契約」の内容を更新
した。

- 管理の[本体の設定]-[DOWNLOAD ボタンの設定]で「ネットワーク経由でファーム
ウェアを更新する」を選択した後
- 管理の[保守]-[ファームウェアの更新]-[ネットワーク経由でファームウェアを更新]

[7] Web GUIの以下のページで、IPv6 IPoE接続の設定の注意事項を記載した。

- かんたん設定の[プロバイダー接続]-[プロバイダー情報の設定]
- 詳細設定の[プロバイダー接続]-[基本設定]

[8] Web GUIの以下のページで、ヤマハWebサイト上のソフトウェアライセンス利用規約
の内容を外部リンクで開くようにした。

- 管理の[本体の設定]-[DOWNLOAD ボタンの設定]で「ネットワーク経由でファーム
ウェアを更新する」を選択した後
- 管理の[保守]-[ファームウェアの更新]-[ネットワーク経由でファームウェアを更新]

[9] Web GUIの以下のページで、誤記を修正した。

- かんたん設定の[プロバイダー接続]

■バグ修正

[1] YNOエージェント機能で、YNOマネージャーに接続しているときリブートする可能性
を排除した。

ただし、この問題が実機上で発現することは確認できていない。

[2] モバイルインターネット接続機能で、WANインターフェースで通信中にリブートする可能性を排除した。

[3] リモートアクセスVPN機能で、クライアント側のIPアドレスをDHCPで割り当てる設定のとき、dhcp scope bindコマンドで割り当てるIPアドレスを指定しない設定があると、リブートするバグを修正した。

[4] USBポートでデータ通信端末の抜き差しを繰り返すとリブートすることがあるバグを修正した。

[5] ngn typeコマンドをnttに設定したインターフェースで、不正な長さを指定した Classless Static Route Optionを持つDHCP ACKを受信したとき、リブートすることがあるバグを修正した。

[6] 起動した直後にコンソールから以下のコマンドを実行するとリブートすることがあるバグを修正した。

- clear dns cache
- dns cache use off
- dns cache max entry
- tunnel endpoint nameコマンドでFQDNを指定したIPIPトンネルインターフェース
に対して
- no tunel encapsulation
- no tunnel endpoint name

[7] ipv6 route コマンドで、不正なIPv6アドレスを設定したとき、リブートすることがあるバグを修正した。

Rev.15.01.03以降で発生する。

[8] Web GUIのダッシュボードのNATセッション数ガジェットで、「ピーク値のクリア」をクリックするとリブートすることがあるバグを修正した。

[9] 以下のタイミングでメモリーリークが発生するバグを修正した。

- ip filter dynamicコマンドで始点、または終点アドレスにFQDNを設定したとき
- ip filterコマンド、ip filter dynamicコマンドで始点、または終点アドレスにFQDNを設定し、アドレス以外のパラメーターでエラーになったとき
- diagnose config port mapコマンドで宛先IPアドレスに文字列を設定してエラーになったとき
- queue class filterコマンドで始点、または終点アドレスにFQDNを設定したとき
- queue class filterコマンドで始点、または終点アドレスにFQDNを設定し、アドレス以外のパラメーターでエラーになったとき

[10] YNOのゼロコンフィグ機能で、CONFIGの自動適用がタイムアウトしたとき、YNOのGUI上で以下の項目が誤表示される可能性を排除した。

- [ゼロコンフィグ]-[CONFIG一覧]-[機器情報]のCONFIG適用結果およびコマンド実行結果

[11] YNOエージェント機能で、外部メモリー内のCONFIGで起動しているとき、退避ファイルの設定がデフォルトの場合、ゼロコンフィグ機能が失敗するバグを修正した。

[12] モバイルインターネット接続やPPPoE接続中に、以下の手段で設定を変更したとき、接続できなくなるバグを修正した。

- clear configurationコマンドを含むCONFIGをTFTPでPUTする
- loadコマンドを実行する
- YNOゼロコンフィグ機能を使用する

[13] 動的フィルター機能で、拡張パッシブモード(EPSV)で動作するFTP通信のパケットを正常に通過させられないことがあるバグを修正した。

[14] UTXファームウェアがR80.20.35以降の場合、UTXセキュリティーガジェットが使用できなくなるバグを修正した。

[15] SSHサーバー機能で、通信終了時の終了ステータスとして常に1を送信するバグを修正した。

Rev.15.01.15以降で発生する。

[16] IPマスカレード機能で、PPTPの通信パケットとは認識されないGREパケットにポート番号が割り当てられることがあるバグを修正した。

[17] IPv6で、ICMPv6 Time Exceededパケットを送信しないことがあるバグを修正した。

[18] データコネクトリモートセットアップ機能で、接続が1分で切れることがあるバグを修正した。

[19] FQDNフィルター機能で、FQDNを完全一致条件で指定しても後方一致条件で判定されることがあるバグを修正した。

[20] 以下のサービスで、DHCPv6-PDでLAN分割機能を使用しているとき、IPv6アドレスが不正に更新されてしまい、通信が切断されるバグを修正した。

- 「v6プラス」 IPv6/IPv4インターネットサービス
- OCNバーチャルコネクト

[21] analog sip arrive without-calling-numberコマンドで、設定したにも関わらず再起動後はデフォルトの動作になってしまうバグを修正した。

[22] PPTP接続で、pp always-onコマンドがonに設定されていても常時接続にならないバグを修正した。

[23] 動的フィルターで、PINGとPING6のセッション終了時に出力されるSYSLOGのIDが0と表示されるバグを修正した。

[24] トリガーによるメール通知機能で、SMTPSを指定するとメール通知に失敗することがあるバグを修正した。

[25] RAプロキシで、IPv6 IPoE接続中のルーターを外してその回線に別のルーターを繋ぎ変えたとき、別のルーターですぐにIPv6 IPoE接続ができないバグを修正した。

[26] IPv6で、フラグメントされた近隣探索パケットを受信したとき、破棄せずに処理していたバグを修正した。

[27] IPv6で、上位層ヘッダーがないフラグメントパケットを受信したときの以下のバグを修正した。

- 該当パケットを破棄しない
- ICMPv6 Parameter Problemパケットを返信しない

[28] ルーター宛のIPv4フラグメントパケットの一部を一定時間内に受信できなかったとき、ICMP Time Exceededパケットを送信しないバグを修正した。

[29] SYSLOG機能で、SYSLOGホストにATコマンドログを送信しないバグを修正した。

Rev.15.01.21以降で発生する。

[30] show configコマンドで、ipv6 prefixコマンドのオプションの表示順が正しくないバグを修正した。

[31] remote setup acceptコマンドで、tel_numパラメーターに不正な値を入力したとき、当該コマンドが削除されるバグを修正した。

[32] 大量のdhcp scopeコマンドを設定して起動すると、dhcp scopeコマンドが削除できないことがあるバグを修正した。

[33] 以下のコマンドで、始点/終点アドレスにハイフンを含むFQDNを設定すると、正しく設定されないバグを修正した。

- ip filterコマンド
- ip filter dynamicコマンド
- tcp logコマンド

[34] 以下のコマンドで、IPIPトンネルのトンネル端点にホスト名を指定している場合、トンネル切断時に無関係なDNSキャッシュが削除されるバグを修正した。

- tunnel endpoint local addressコマンド
- tunnel endpoint nameコマンド
- tunnel endpoint remote addressコマンド

[35] 以下のコマンドで、ユーザー名に空の文字列が設定できてしまうバグを修正した。

- httpd custom-gui user
- import sshd authorized-keys
- login user
- show sshd authorized-keys
- sshd authorized-keys filename
- user attribute

[36] ip reassembly hold-timeコマンドを設定したとき、MIB変数ipReasmTimeoutに反映されないバグを修正した。

[37] dhcp scopeコマンドで、既存のコマンドと重複するスコープを設定したとき、エラーと表示するが有効な設定として動作してしまうことがあるバグを修正した。

Rev.15.01.13以降で発生する。

[38] dhcp manual leaseコマンドでリース情報を追加したとき、不正なリース情報が設定されてしまうバグを修正した。

[39] PP2インターフェース以降のPPインターフェースに対して以下のコマンドを設定したとき、ルーターを再起動しないとコマンドの設定が反映されないバグを修正した。

- ip pp mtuコマンド

- no ip pp mtuコマンド

[40] TUNNEL2インターフェース以降のTUNNELインターフェースに対して以下のコマンドを設定したとき、ルーターを再起動しないとコマンドの設定が反映されないバグを修正した。

- ip tunnel mtuコマンド

- no ip tunnel mtuコマンド

[41] Web GUIのLANマップで、SWX2100シリーズの「スイッチの設定表示と保守」ダイアログを開いたとき、「ポートの動作」の説明に「使用しない」と表示されるバグを修正した。

Rev.15.01.15以降で発生する。

[42] Web GUIのLANマップの[タグVLAN]で、UTX200のSFPポートにマウスオーバーをしたとき、「この機器はVLANの設定に対応していません。」というツールチップが表示されないバグを修正した。

[43] Web GUIの詳細設定の以下のページで、IPフィルターの送信元アドレス、宛先アドレスにmap-eを設定できないバグを修正した。

- [セキュリティ]-[IPフィルター]-[適用されているIPv4フィルターの一覧]-[インターフェースへの適用の設定]-[静的フィルターの設定]
- [セキュリティ]-[IPフィルター]-[適用されているIPv4フィルターの一覧]-[インターフェースへの適用の設定]-[動的フィルターの設定]
- [セキュリティ]-[IPフィルター]-[適用されているIPv6フィルターの一覧]-[インターフェースへの適用の設定]-[静的フィルターの設定]
- [セキュリティ]-[IPフィルター]-[適用されているIPv6フィルターの一覧]-[インターフェースへの適用の設定]-[動的フィルターの設定]
- [ルーティング]-[静的ルーティングの設定]-[フィルター型ルーティングの設定]-[フィルター型ルーティング用フィルターの設定]

[44] Web GUIのLANマップで、LANマップから制御できない未対応のエージェントに接続されている端末が表示されないことがあるバグを修正した。

Rev.15.01.07以降で発生する。

[45] Web GUIのLANマップで、HTTPプロキシ経由でエージェント機器のGUIを開こうとしたときに、通信エラーが発生して開かないことがあるバグを修正した。

[46] Web GUIの詳細設定の以下のページで、送信元/宛先アドレスにハイフンを含むFQDNを設定すると、正しく設定されないバグを修正した。

- 詳細設定の[セキュリティ]-[IPフィルター]-[適用されているIPv4フィルターの一覧]-[インターフェースへの適用の設定]-[静的フィルターの設定]
- 詳細設定の[セキュリティ]-[IPフィルター]-[適用されているIPv4フィルターの一覧]-[インターフェースへの適用の設定]-[動的フィルターの設定]
- 詳細設定の[ルーティング]-[静的ルーティングの設定]-[フィルター型ルーティン

グの設定]-[フィルター型ルーティング用フィルターの設定]

[47] Web GUIの詳細設定の[ルーティング]-[静的ルーティングの設定]-[フィルター型ルーティングの設定]で、フィルター型ルーティング用フィルターの設定を変更できないバグを修正した。

Rev.15.01.16以降で発生する。

[48] Web GUI詳細設定の[セキュリティー]-[IPフィルター]のインターフェースの一覧で、一般ユーザーでログインしたとき、「IPv6」の表示に切り替えられないバグを修正した。

[49] Web GUIの詳細設定の[IPアドレス]-[IPv4アドレスの設定]の確認画面で、不正なメッセージが表示されることがあるバグを修正した。

[50] Web GUIの詳細設定の[DNSサーバー]で、「中継先DNSサーバーの一覧」の「問い合わせの内容」の設定内容のツールチップを表示すると、画面遷移ができなくなることがあるバグを修正した。

[51] Web GUIのダッシュボードの[Live]-[インターフェース情報]ガジェットで、画面分離中に表示するインターフェースを変更すると、ダッシュボードの[Live]に表示されるガジェットの配置が初期状態になるバグを修正した。

[52] セキュリティー対策ソフトがインストールされているPCでWeb GUIを開こうとしたときに、正常に画面が表示されないことがあるバグを修正した。

[53] Web GUIの以下のページで、OCNバーチャルコネクトサービス 固定IP1契約のプロバイダー接続の設定をすると、リナンバリングが発生したとき、それ以降IPoEの通信ができなくなるバグを修正した。

- かんたん設定の[プロバイダー接続]

- 詳細設定の[プロバイダー接続]

バグ修正を適用するためには、ファームウェアを更新後、上記のページにて再度設定をしてください。

[54] Web GUIの以下のヘルプページで、誤記を修正した。

- [全般]-[はじめに]
- [全般]-[ログイン・ログアウト]
- [全般]-[各画面について]

[55] コマンドヘルプの誤記を修正した。

[56] DNSリカーシブサーバー機能で、DNSクエリーに以下が含まれているときにリポートすることがあるバグを修正した。

- Punycodeで変換されていないマルチバイトのドメイン名
- 空のドメイン名

Rev.15.01.23 で発生する。

■更新履歴

Apr. 2022, Rev.15.01.23 リリース

Apr. 2022, 脆弱性対応[1] 追記

May. 2022, Rev.15.01.24 リリース

以上