

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.14.01/relnote_14_01_38.html

Revision : 14.01.38

Release : Jul. 2020, ヤマハ株式会社

RTX1210 Rev.14.01.38 リリースノート

○ファームウェアのリビジョンアップを行う前に必ずお読みください

Rev.14.01.26以降のファームウェアへリビジョンアップを行う際には以下の点にご注意
ください。

Rev.14.01.26では以下の変更をしています。

「RTX1210 Rev.14.01.26 リリースノート」より、

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/relnote/Rev.14.01/relnote_14_01_26.html

[1] 本機にアクセスするときのセキュリティーを強化した。

(8) 工場出荷状態の設定にtelnetd host lanコマンドを追加した。

Rev.14.01.26以降のファームウェアを使用して工場出荷状態からプロバイダーを設定すると、
上記のコマンドが設定されているため遠隔からTELNETでログインができなくなります。

遠隔からTELNETでログインをする場合はtelnetd hostコマンドの設定を変更してください。

■バグ修正

[1] IPマスカレード機能で、同一の外側ポート番号が割り当てられたTCPセッションのエントリーが複数生成/削除されると、以下の現象が発生することがあるバグを修正した。

ただし、`nat descriptor backward-compatibility`コマンドが1に設定されているときは本バグは発現しない。

- メモリーリーク

- UPnPのポートマッピングやFTPのPASV/PORTコマンドに応じたパケット転送で、転送対象のポート宛ての通信が正しく転送されない

Rev.14.01.35以降で発生する。

[2] YNOエージェント機能のGUI Forwarder経由で、Web GUIの[詳細設定]-[DNSサーバー]

- [中継先DNSサーバーの設定]から設定を変更したとき、既存のDNSサーバーの設定が消えるバグを修正した。

このバグにより、YNOからアクセスできなくなり、また、インターネットに接続できなくなることがあった。

[3] YNOのGUI Forwarder経由で、Web GUI の詳細設定の[プロバイダー接続]から

IPv6 IPoE接続の設定を新規作成するとき、「IPv4 over IPv6トンネルの設定」を「使用する」にすると、正常に設定できないバグを修正した。

[4] YNOエージェント機能のGUI Forwarder経由で、Web GUIの以下のページで設定を行ったとき、警告メッセージが表示されないバグを修正した。

- [かんたん設定]-[アプリケーション制御]
- [詳細設定]-[プロバイダー接続]-[設定一覧]-[基本設定]
- [詳細設定]-[プロバイダー接続]-[設定一覧]-[DNSサーバーの設定]
- [詳細設定]-[プロバイダー接続]-[設定一覧]-[静的ルーティングの設定]
- [詳細設定]-[ルーティング]-[制定ルーティング一覧]
- [詳細設定]-[DNSサーバー]-[DNSサーバー機能の基本設定]

[5] Anonymousインターフェースに対してpp auth usernameコマンドでユーザーごとにIPアドレスを割り当てる設定をしているとき、Web GUIで以下の操作をすると、それ以降L2TP/IPsecやPPTPによるリモートアクセスで接続できなくなるバグを修正した。

- ダッシュボードでVPN接続状態（リモートアクセス）ガジェットを表示する
- かんたん設定の[VPN]-[拠点間接続]を表示する
- かんたん設定の[VPN]-[リモートアクセス]を表示する、または設定変更を行う
- 詳細設定の[プロバイダー接続]を表示する

Rev.14.01.36で発生する。

[6] Web GUIの以下のページで、設定入力後、入力内容の確認ページを表示したとき、スクロールバーが一番上まで戻らないバグを修正した。

- [詳細設定]-[プロバイダー接続]
- [詳細設定]-[DNSサーバー]
- [詳細設定]-[LAN]-[IPアドレス]
- [詳細設定]-[LAN]-[ポート]
- [詳細設定]-[NAT]
- [詳細設定]-[ルーティング]
- [かんたん設定]-[プロバイダー接続]
- [かんたん設定]-[基本設定]-[LANアドレス]

- [かんたん設定]-[VPN]-[拠点間接続]
- [かんたん設定]-[VPN]-[リモートアクセス]
- [かんたん設定]-[VPN]-[クラウド接続]
- [かんたん設定]-[アプリケーション制御]
- [かんたん設定]-[YNOエージェント]

■更新履歴

Jul. 2020, Rev.14.01.38 リリース

以上